

Po pojawieniu się powyższego komunikatu: Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk **OK**.

## UWAGA!

Jeżeli komunikat się nie pojawił postępujemy zgodnie z dalszymi wytycznymi.



RCU-SOG

0 0

FERGUSON

RCU-500

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk **MENU** Następnie 3 x przyciskiem ► przechodzimy do zakładki TOOLS

	FORWAT SAT TVISTB T
informacje	
aktualizacja przez RS232	4 0 085 TV 7 8
aktualizacja przez OTA	
czytnik kart CA	
aktualizacja przez USB	
ustawienia sieci lokalnej	
aktualizacja przez sieć	104 COT
ustawienia fabryczne	TEXT AUDIO SUBT

Na pilocie od dekodera wciskamy 6x przycisk ▼ Aż do podświetlenia pozycji ustawienia fabryczne Zatwierdzamy przyciskiem **OK** 



RCU-SOG

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk podświetlamy tak i zatwierdzamy przyciskiem OK



Pojawi się komunikat trwa zapisywanie danych. Po kilkunastu sekundach dekoder uruchomi się ponownie.

		POWER MUTE
Asystent instalacji		ABC DEF CH
język preferowany język język napisów rozdzielczość wideo Wyszukiwanie auto	Polski polski HDMI(720p_50)	
Po ponownym uruchomien sie asystent instalacji. Be	menu główne niu na ekranie pojaw z dokonywania zmia	VI RCU-500
podświetlonym Wyszukiw	anie auto wciskamy	
przycisk <b>OK</b> Auto wyszukiwanie Obszar szukaj	Polska	POWER NUTE POWER

+ FERGUSON

RCU-500

Podobnie jak we wcześniejszym kroku na podświetlonym szukaj wciskamy przycisk **OK** 



Uruchomi się strojenie dekodera trwa około 10 minut. Po około 1 minucie powinny pojawiać się nazwy kanałów



FERGUSON RCU-500

Po zakończeniu skanowania wciskamy **OK** 

Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów:

- w Biurze Abonenta os. Bolesława Chrobrego 26 pawilon 11

- telefonicznie pod numerem 61 671 00 00 (opłaty wg. stawek operatora)

- na czacie na stronie <u>www.</u>echostar.pl

