

7 pqrs

TXT

TXT

2

0

Na pilocie od dekodera wciskamy przycisk MENU Pojawi się powyższy obraz.



Wciskamy 3x przycisk ◀ do podświetlenia menu Instalacja (ikona młotka i klucza).



TXT

Z

Wciskamy 2 x przycisk ▼ do podświetlenia Ustawienia domyślne. Zatwierdzamy **OK**



aby podświetlić Kontynuuj i zatwierdzamy **OK**.



Kontynuuj. Zatwierdzamy OK.



Po uruchomieniu asystenta instalacji trzeba przejść wszystkie kroki. Powyższe informacje Zatwierdzamy **OK**



7 pqrs

TXT

TXT

Wciskamy **OK** aby wybrać typ telewizora panoramiczny i jeszcze raz **OK** żeby zatwierdzić Kontynuuj.

<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Cerr (x) Co Cerr (x) Co Cerr (x) Cerr Cerr (x) Cerr (x) Cerr (x) Cerr Cerr (x) Cerr (x) Cerr (x) Cerr (x) Cerr (x) Cerr Cerr (x) Cerr (x) Cer (x) Cerr (x) Cerr (x) Cerr (x) Ce
Dekoder zacznie wstrajać kanały – trwa to około 1 minuty. Czekamy na pojawienie się podobnego okna jak powyżej i zatwierdzamy OK <u>Aktualizacja dekodera</u>	
<complex-block>Szukanie nowego oprogramowania. Cost o potrwać kilka minut:</complex-block>	Image: Constraint of the second s
Ten krok trwa około 10 minut. Można go skrócić poprzez wyjęcie na około 1 sekundę kabla	4 ghi 5 jkl 6 mno 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz ☑ 0 ω Τχτ

poprzez wyjęcie na około 1 sekundę kabla antenowego z tyłu dekodera i ponowne włożenie. !!!Nie wciskamy Przerwij !!!!



Po wszystkim pojawi się powyższy komunikat. Zatwierdzamy **OK**



Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą w rozwiązaniu ewentualnych problemów:

- w Biurze Abonenta os. Bolesława Chrobrego 26 pawilon 11

- telefonicznie pod numerem 61 671 00 00 (opłaty wg. stawek operatora)

- na czacie na stronie <u>www.</u>echostar.pl

